



## Set lecteur d'empreinte digitale ekey sLine sw

N° d'article LD03.0011

Brut

CHF / Pce **820.00**

### Description

Ce set lecteur d'empreinte digitale est une solution d'accès biométrique qui permet un accès sans clé aux bâtiments grâce à une commande tactile intuitive. Le lecteur d'empreinte digitale convient à l'intégration dans des stations extérieures KOCH ou dans des boîtes aux lettres.

#### Fonctions :

- possibilité de raccorder 1 lecteur d'empreinte digitale par centrale
- jusqu'à 20 utilisateurs avec max. 4 doigts par personne par lecteur
- 2 relais pour commande du système de porte, de portail ou d'alarme
- 2 entrées d'indicateur pour le raccordement d'une touche d'ouverture
- gestion des utilisateurs avec l'appli mobile "ekey bionyx"

#### Set composé de :

##### Lecteur d'empreinte digitale ekey sLine sw

- dim. (lxhxp) 66x66x32 mm, pour montage intégré, couleur noir
- jusqu'à 20 utilisateurs avec max. 4 doigts par personne
- anneau lumineux LED pour la signalisation

##### Unité de commande PCH ekey

- dim. (lxhxp) 72x86x60 mm, boîtier DIN, pour 1 lecteur
- 2 relais de sortie (contact charge 30 V / 5 A)
- 2 entrées numériques pour touches d'ouverture
- raccordement pour module d'extension
- connexion LAN
- 10-30 VDC, <1 W, 33 mA (24 V), sans bloc d'alimentation

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



# Spécifications

## Boîtier et montage

type de montage lecteur d'empreinte digitale	intégré
Convient au format interrupteur CH	Non
couleur	noir
Hauteur de montage min.	1.35 m
type de montage centrale	Montage sur rails DIN
largeur dans les unités de partition	4

## Fonctions / Affichages

procédé de lecture	biométrique
Doigts au maximum	20
Avec lecteur de carte RFID intégré	Non
Commande d'applications par Bluetooth	Oui
nombre des scanners d'empreinte	1
nombre de relais	2
Type de contact	contact à fermeture
tension de commutation	30 V
courant de commutation max.	5.00 A
Entrées (pour touches ouverture)	2
avec affichage LED	Oui
affichages de service	Oui

## Installation / Alimentation

technique d'installation	système multifilaire
type de courant	CC
Alimentation tension nominale max	30.00 V
Alimentation tension nominale min	10.00 V
Alimentation tension nominale régime nominal	24 V
Consommation électrique régime nominal	33 mA
Puissance régime nominal	0.80 W
consomation de courant au Min.	33.0 mA
consomation de courant au Max.	43.0 mA

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

## Classification

---

Catégorie	set lecteur d'empreinte digitale
-----------	----------------------------------

---

Famille d'articles	sLine
--------------------	-------

---

Ligne	ekey sLine / xLine (Bionyx)
-------	-----------------------------

---

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.