René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

# Station intérieure TC40 I+I sw

N° d'article DF41.0101

Brut CHF / Pce **149.00**

## Description

La TC40 I+I peut être montée aussi bien horizontalement que verticalement. Une mise à niveau vidéo est possible avec le module vidéo VTC42M (mais seulement en cas de montage vertical du boîtier encastré). Le format et le design de cette station intérieure StandardLine sont assortis aux lignes d'interrupteurs suisses courantes.

- noir
- encastrée, prévue pour boîtier Gr. I+I (montage horizontal ou vertical)
- avec cadre design Koch ou pour cadres CH 88x148 mm
- fixation cachée
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 2 touches simples (communication et ouverture), 2 touches doubles (image, fonction, vol. sonnerie/parole)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

## Spécifications

**Boîtier et montage**

| | |
|---|---|
| largeur | 88 mm |
| hauteur | 148 mm |
| profondeur | 7 mm |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

| | |
|---|---|
| Convient au format interrupteur CH | Grandeur I-I |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.50 m |
| matérial | plastique |
| couleur | noir |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| température d’utilisation | 0 à +40 °C |

**Fonctions / Affichages**

| | |
|---|---|
| vidéo | Non |
| poste à accès direct mains libres | Oui |
| mains libres | Oui |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
| ouvre-porte automatique | Oui |
| nombre des sonneries d'appel | 13 |
| distinction d'appel | Oui |
| arrêt automatique d'appel | Oui |
| déviation d'appel | Oui |
| communication interne | Oui |
| protégé contre les écoutes | Oui |
| fonction de gestion d'éclairage | Oui |
| fonctions de commutation | Oui |
| lampes de fonction | Oui |
| signalisation au niveau de l'appareil | acoustique et optique |
| paramètres disponibles | volume de la parole<br>volume de sonnerie<br>sélection de la sonnerie<br>Sourdine |

**Installation / Alimentation**

| | |
|---|---|
| technique d'installation | système bus |
| Tension d'alimentation | +24 V ± 8 % |
| Courant d’entrée I(a) | 0.06 mA |
| Courant d’entrée I(P), au repos | 2.5 mA |
| Courant d’entrée I(Pmax), maximal | 55 mA |
| consomation de courant au Min. | 14.0 mA |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

| | |
|---|---|
| type de raccordement | bornes de raccordement |
| fils de raccordement | 3 fils ( +2 pour sonnerie palière ) |

**Classification**

| | |
|---|---|
| Ligne | StandardLine |
| Famille d'articles | série 40 |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.