René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

Fingerprint Set ekey sLine sw

Artikel-Nr.: LD03.0011

Brutto CHF / Stk **820.00**

Beschreibung

Dieses Fingerprintset ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Der Fingerprintleser eignet sich zum Einbau in KOCH Aussensprechstellen oder in Briefkästen.

Funktionen:

- pro Steuereinheit 1 Fingerprintleser anschliessbar
- pro Leser bis 20 Benutzer mit max. 4 Finger/Person
- 2 Relais für Ansteuerung der Tür-, Tor- oder Alarmanlage
- 2 Meldereingänge für den Anschluss einer Türöffnertaste
- Benutzerverwaltung über die mobile-App "ekey bionyx"

Set bestehend aus:

Fingerprintleser ekey sLine sw

- Abm.(BHT) 66x66x32 mm, für Einbaumontage, Farbe schwarz
- bis 20 Benutzer mit max. 4 Finger/Person
- LED Leuchtring zur Signalisierung

ekey Controller REG

- Abm.(BHT) 72x86x60 mm, DIN-Ausführung, für 1 Leser
- 2 Ausgangsrelais (Kontakt belastbar 30 V / 5 A)
- 2 digitale Eingänge für Türöffnertaster
- Anschluss für Erweiterungsmodul
- LAN-Anschluss
- 10-30 VDC, <1W, 33 mA (10 V), ohne Netzgerät

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Gehäuse und Montage

Montageart Fingerprintleser	Einbau
Passend zu CH-Schalterformat	Nein
Farbe	schwarz
Min. Montagehöhe	1.35 m
Montageart Steuergerät	DIN-Schienenmontage
Breite in Teilungseinheiten	4

Funktionen / Anzeigen

Leseverfahren	biometrisch
Max. Anzahl Finger	20
Mit integriertem RFID-Kartenleser	Nein
App-Steuerung über Bluetooth	Ja
Anzahl Fingerscanner	1
Anzahl der Relais	2
Typ Kontakt	Schliesser
Schaltspannung	30 V
Max. Schaltstrom	5.00 A
Eingänge (für Türöffnertasten)	2
Mit LED-Anzeige	Ja
Serviceanzeigen	Ja

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Mehrdraht-System
Stromart	DC
Versorgung Nennspannung max	30.00 V
Versorgung Nennspannung min	10.00 V
Versorgung Nennspannung Nennbetrieb	24 V
Stromverbrauch Nennbetrieb	33 mA
Leistung Nennbetrieb	0.80 W
Stromverbrauch min	33.0 mA
Stromverbrauch max	43.0 mA
Anschlussart	Klemmen Buchse RJ45

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Kategorie	Fingerprint Set
Artikelfamilie	sLine
Linie	ekey sLine / xLine (Bionyx)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung