



Video-Türumschaltgerät TVDUM4

Artikel-Nr.: IG10.0400

Brutto CHF/Stk **617.00**

Beschreibung

Schaltet bei mehreren Eingängen das Videosignal der bedienten Aussensprechstelle auf die Innensprechstelle(n). Die Ansteuerung des richtigen Kanals erfolgt über den Türruf und durch manuelle Ansteuerung (Bildstep Funktion der Innensprechstelle, Schliessung eines externen Meldekontaktes direkt am Umschaltgerät).

- Abm.(BHT) 105x90x70 mm, DIN-Ausführung
- Umschaltung für 4 Kameras mit Steppfunktion oder Sequenzdurchlauf (Bildtaste Monitor)
- 4 Videoeingänge / 1 Videoausgang
- kaskadierbar mit weiteren TVDUM4 (bis zu 16 Geräten = max. 64 Videoquellen)
- geeignet für 2-Draht Video-Signalübertragung
- Sensoreingänge zur Bildansteuerung mit potentialfreien Kontakten
- kaskadierbar mit weiteren Türumschaltgeräten TVDUM4
- (bis zu 16 Geräten = max. 64 Videoquellen)

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

| Breite | 105 mm | |
|-----------------------------|---------------------|--|
| Höhe | 90 mm | |
| Tiefe | 70 mm | |
| Breite in Teilungseinheiten | 6 | |
| Gewicht | 236 g | |
| Montageart | DIN-Schienenmontage | |
| Werkstoff | Kunststoff | |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



15.12.2025

| | _ | • | | |
|-----|------|------|-----|-------|
| Vid | eo-E | ıgen | sch | aften |

| 1100 110011011011011 | |
|--------------------------------|-------------------|
| Anzahl Videoeingänge | 4 |
| Anzahl Videoausgänge | 1 |
| Anzahl der binären Eingänge | 4 |
| Installation / Versorgung | |
| Installationstechnik | Bus-System |
| Versorgungsspannung | +24 VDC, +/- 8% |
| Eingangsstrom I(a) | 0.1 mA |
| Eingangsstrom I(Pmax), maximal | 20 mA |
| Stromverbrauch min | 20.0 mA |
| Stromverbrauch max | 20.0 mA |
| Anschlussart | Klemmen |
| Anschlussadern | anlageabhängig |
| Klassifikation | |
| Kategorie | Türumschaltgeräte |
| | |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

15.12.2025