René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00



Zentrale BVS25

Artikel-Nr: DQ00.0025

Einzelpreis CHF / Stk **550.00**

Beschreibung

Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Anschluss für TC:Bus, Türöffner und Minuterie, Aktivierung des TC:Bus Programmiermodus (in der BVS25 wird jedoch nur die Programmierung gespeichert, die sich auf die Türöffnungs- oder Beleuchtungsfunktion bezieht)

- Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung, 8TE
- BUS-Steuergerät, P-Anschluss 2.5 A
- Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A), Anzugszeit 0.5 bis 9 s
- Lichtschaltkontakt, belastbar 24 V/2 A, Anzugszeit 0.5 s bis 4 min
- Stromversorgung 230 VAC

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	140 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Breite in Teilungseinheiten	8
Montageart	DIN-Schienenmontage
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	grau

Funktionen / Anzeigen

Schaltausgang für Türöffner	Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Schaltausgang für Lichtschaltautomaten	potentialfrei, max. 24 V / 2 A belastbar
Serviceanzeigen	Ja

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Eingangsspannung bei AC	230 V
Ausgangsspannung	24 VDC, +/- 1V
max. Ausgangsstrom a-Klemme	40 mA
max. Ausgangsstrom P-Klemme	60 mA
Kurzschlussfest	Ja
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	anlageabhängig

Klassifikation

Kategorie	Zentralen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung