



Retardateur pour touches TVG02

N° d'article HE37.1102

Brut

CHF / Pce **58.00**



Description

Pour déclencher l'appel, le bouton de sonnerie doit être pressé pendant 2 sec.

- dim.(lxhxp) 51x51x22 mm
- 1 entrée (bouton de sonnerie)
- 1 sortie (vers matrice du système de communication), pour TC:Bus (b/P),
- alimentation 7-35VDC

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	50 mm
hauteur	22 mm
profondeur	50 mm
type de montage	boîte d'encastrement
matériau	plastique
couleur	bleu

Fonctions / Affichages

nombre de relais	1
Type de contact	contact à fermeture

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



avec affichage LED	Non
--------------------	-----

nombre d'entrées, sans potentiel	1
----------------------------------	---

Installation / Alimentation

Tension d'alimentation	7 - 35 VDC (TC:Bus P/b)
------------------------	-------------------------

Courant d'entrée I(P), au repos	1,6 mA
---------------------------------	--------

Courant d'entrée I(Pmax), maximal	7 mA
-----------------------------------	------

fils de raccordement	6 fils
----------------------	--------

Classification

Catégorie	Commutateurs
-----------	--------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.