



Station intérieure TC50 sw

N° d'article DH50.0001

Brut

CHF / Pce **236.00**

Description

Noire et apparente – la TC50 sw remplit les fonctions standards des interphones audio. Grâce à sa taille, elle recouvre la plupart des trous d'anciennes stations interphone. Les grandes touches permettent une utilisation très simple.

- noir
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 5 touches (communication, ouverture, fonction, lumière, coupure de sonnerie)
- fonctions : fonction de gestion 8
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	100 mm
hauteur	180 mm
profondeur	23 mm
poids	185 g
type de montage	apparent
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
hauteur de montage (bord supérieur)	1 50 mm

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

couleur	noir
classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	-5 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Non
communication interne	Non
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.2 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	0.8 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	75 mA
consommation de courant au Min.	1.0 mA
consommation de courant au Max.	75.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour sonnerie palière)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Ligne

StandardLine

Famille d'articles

série 50

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.