

# Bedienungsanleitung

## Zusatzanleitung für Geräte mit Bildspeicher (optional)

---

### Allgemeines

Der Bildspeicher (FVM1000) zeichnet bei jedem Türruf auf die Video-Innensprechstelle ein Bild auf. Jede berechnigte Partei kann nur auf ihre eigenen Bilder zugreifen.

### Wiedergabe der gespeicherten Bilder

#### Voraussetzung

Es besteht keine Sprechverbindung. Das Videobild ist nicht aufgeschaltet.

#### Anschauen

Bei ausgeschaltetem Monitor die **Bildtaste** kurz drücken und innerhalb von 5s die **Funktionstaste ( O )** betätigen.

Das letzte gespeicherte Bild wird aufgeschaltet.

#### Weiterschalten

Durch Drücken der **Funktionstaste ( O )** kann innerhalb der gespeicherten Bildern geblättert werden.

#### Löschen

Durch Drücken der **Bildtaste** wird das aktuell angezeigte Bild gelöscht.

### Bilder manuell speichern

#### Voraussetzung

Ein Bild kann nur manuell gespeichert werden, wenn das Videobild angezeigt wird oder eine Sprechverbindung besteht (Sprechverbindung nach eingegangenem Türruf oder nach dem Drücken der **Bildtaste** und der **Sprechtaste** bzw. abheben des **Hörers**).

#### Bild speichern

Drücken Sie die **Funktionstaste ( O )**. Das aktuelle Bild wird gespeichert.

Das Livebild wird dabei ausgeblendet und eine entsprechende Grafik zur Bestätigung angezeigt.

### Monitor ausschalten (Bildspeichermodus verlassen)

Manuell :        2x **Sprechtaste** drücken; bzw. **Hörer** kurz abnehmen und wieder auflegen  
Automatisch :   nach ca. 75s nach einem erfolgten Türruf in der Anlage oder  
                      wenn an einer anderen Video-Innensprechstelle die Sprech- oder  
                      Bildtaste gedrückt wird